

コンパイラ

6回目 LL解析表 課題

課題1 次の文法に従う LL 解析器を構築しなさい (解析表の作成)。さらに、1つの入力記号列を与えて解析を行いその解析木を求めなさい。

E ::= TA
A ::= +TA | -TA | ε
T ::= FB
B ::= *FB | /FB | ε
F ::= -S | S
S ::= v | (E)

出発記号 E